

PX Serie

Funktionell, kompakt, mobil.



BENZIN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Sofort einsatzbereit keine Montage erforderlich
- Mit integrierten Rädern und klappbarem Handgriff



Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- serienmäßig - für eine stabile Ausgangsspannung



Ausziehbare Kurzanleitung unterhalb des Bedienpaneels



Bedienpaneel mit CE / Schuko Steckdosen und digitaler Multifunktionsanzeige (Betriebsstunden, Spannung und Frequenz)

ZUBEHÖR



Manueller Handschalter (MTS) 40A für Netzanschluss

PX SERIE BENZIN

STROMERZEUGER MODELL	PX 4000			PX 5000			PX 8000		
	LICHTSTROM			LICHTSTROM			DREHSTROM		
SPANNUNGSART									
LEISTUNG DREHSTROM									
MAX.-LEISTUNG LTP	kW / kVA	-	-	-	-	-	-	-	4,8 / 6,0
DAUERLEISTUNG COP	kW / kVA	-	-	-	-	-	-	-	4,0 / 5,0
LEISTUNG LICHTSTROM									
MAX.-LEISTUNG LTP	kW / kVA	2,7 / 3,0	3,6 / 4,0	5,4 / 6,0	2,7 / 3,0	3,6 / 4,0	5,4 / 6,0	1,8 / 2,0	1,8 / 2,0
DAUERLEISTUNG COP	kW / kVA	2,3 / 2,5	2,7 / 3,0	4,5 / 5,0	2,7 / 3,0	3,6 / 4,0	4,5 / 5,0	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5
LEISTUNG SPEZIFIKATIONEN									
SPANNUNG	Volt	230	230	230	230	230	230	230	400 / 230
FREQUENZ	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
LEISTUNGSFAKTOR	cos Φ	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8 / 0,9
MOTOR									
HERSTELLER		Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Pramac OHV
MODELL		AP170F	AP188F	AP190F	AP170F	AP188F	AP190F	AP190F	AP190F
KRAFTSTOFF		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
HUBRAUM	ccm	208	389	420	208	389	420	420	420
DREHZAHL	U/Min	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
ZYLINDER		1	1	1	1	1	1	1	1
KÜHLUNG		Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
ANLASSER		Handstart	Handstart	Elektro- (+ Handstart)	Handstart	Handstart	Elektro- (+ Handstart)	Elektro- (+ Handstart)	Elektro- (+ Handstart)
VERBRAUCH									
VERBRAUCH BEI 75% LAST	L/Std	0,96	1,44	2	0,96	1,44	2	2,06	2,06
TANKINHALT	L	18,5	25,5	25,5	18,5	25,5	25,5	25,5	25,5
LAUFZEIT BEI 75% LAST	Std	19,27	17,71	12,75	19,27	17,71	12,75	12,38	12,38
GERÄUSCHEMISSION									
SCHALLDRUCK BEI 7 m	db(A)	68	69	69	68	69	69	69	69
SCHALLLEISTUNG	LWA db(A)	96	97	97	96	97	97	97	97
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (mit integriertem Radsatz)									
LÄNGE	mm	600	727	727	600	727	727	727	727
BREITE	mm	439	515	515	439	515	515	515	515
HÖHE	mm	588	670	670	588	670	670	670	670
GEWICHT (ohne Betriebsstoffe)	kg	53	79	94	53	79	94	97	97
STANDARD AUSFÜHRUNG **									
DIGITALE ANZEIGE		V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h	V - Hz - h
MATERIAL KRAFTSTOFFTANK		Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
ANALOGUE INSTRUMENTE		Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige	Kraftstoffanzeige
STECKDOSEN		2 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V CEE 16A IP44	1 x 230V CEE 32A IP44	2 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V CEE 16A IP44	1 x 230V CEE 32A IP44	1 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V CEE 16A IP44
								1 x 400V CEE 16A IP44	1 x 400V CEE 16A IP44
AVR - AUTOMATISCHE SPANNUNGSREGELUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSPORTSATZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GERÄTESCHUTZ**									
ÖLMANGELABSCHALTUNG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
THERMOSCHUTZSCHALTER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GENERATOR SCHUTZKLASSE	IP	23	23	23	23	23	23	23	23
ZUBEHÖR									
MTS- NETZ HANDUMSCHALTER 40 A		0	0	0	0	0	0	-	-

- = Nicht verfügbar - 0 = Zubehör verfügbar - ✓ Standard